

# SONY

## ↳ Lecteur Blu-ray Disc™ avec conversion ascendante 4K

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

Poids et dimensions	<b>DIMENSIONS (L X H X P)</b> 255 x 39 x 192 mm	<b>POIDS</b> 0,9 kg
Capacité de lecture	<b>LECTURE</b> Avance / Retour, Lecture / Arrêt / Pause, Lecture aléatoire, Lecture lente (FWD/RE V), Lecture par étape (Avance / Retour), PREC / SUIVANT	
Fonctions audio et d'image	<b>CONVERSION 2D→3D</b> Oui <b>SUPER SCALER (CONVERSION ASCENDANTE HD DE QUALITÉ CINÉMA)</b> Oui <b>DEEP COLOR</b> Oui (16 bits) <b>FORMAT TRUE CINEMA 24P</b> Oui	<b>SORTIE DVD 24P</b> Oui <b>HDMI®</b> Oui <b>COAXIAL, OPTIQUE</b> Oui, non
Réseau	<b>WI-FI® INTÉGRÉ</b> Oui (2,4 GHz, 5 GHz) avec MIMO	
Fonctions	<b>ECONOMISEUR D'ÉCRAN / CONFIG. AISÉE / PHOTO TV HD</b> Non/Oui/Non <b>VERROUILLAGE ENFANT</b> Oui <b>CONTRÔLE PARENTAL</b> Oui <b>CLAVIER USB (101 UNIQUEMENT) / VEILLE AUTO</b> Oui (101 uniquement) / Oui	<b>DIAPORAMA PHOTO AVEC MUSIQUE</b> Oui (CD, USB) <b>DIFFUSION EN DIRECT / SOUS-TITRE / RECOMMANDATION</b> Oui / oui / oui <b>BRAVIA® SYNC</b> Oui <b>MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME</b> Oui (réseau, USB)
Interface	<b>BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE</b> 1 sortie HDMI (à l'arrière), 1 sortie audio c oaxiale (à l'arrière), 1 entrée USB (à l'avan t), 1 connexion Ethernet (à l'arrière)	

Détails	<p><b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b></p> <p>12 W</p>	
Fonctions écolog. et économiques	<p><b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE ARRÊT)</b></p> <p>non disponible</p> <p><b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE)</b></p> <p>0,5 W</p> <p><b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE EN RÉSEAU) – BORNES</b></p> <p>2,2 W (Ethernet, HDMI CEC) / 2,1 W (Wi-Fi) / 3,0 W (toutes les bornes et réseaux connectés)</p>	<p><b>MODE VEILLE ACTIVÉ</b></p> <p>Après 20 minutes</p> <p><b>MODE VEILLE EN RÉSEAU ACTIVÉ - BORNES</b></p> <p>Après 20 minutes (Ethernet / HDMI CEC / Wi-Fi)</p> <p><b>COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT POUR RÉSEAU(X) SANS FIL</b></p> <p>Pour les activer / désactiver, définissez les « Réglages Internet » dans « Réglages Réseau » sur « Configuration sans fil (intégrée) / Configuration filaire ».</p>
Contenu de la boîte	Oui (manuel simple / manuel Web)	